## Anleitung: Ultrastar mit zwei usb Mikrofonen spielen

Standardmäßig ist in Windows das Mikrofon auf 1-Kanal eingestellt. Um in Ultrastar zwei Mikrofone verwenden zu können muss in der Systemsteuerung auf 2-Kanal-Betrieb umgestellt werden.

Ich verwende hierfür die original wireless Mikrofone von Sony für Singstar für die PS3.

1.) Systemsteuerung starten (Windows: Start -> Systemsteuerung)

Alle Systemsteuerungselemente				
Einstellungen des Computers anpassen			Systemsteuerung durchsuchen Anzeige: Kleine Symbole	
Autodesk Plot Style Manager (32-Bit)	Autodesk Plotter Manager (32-Bit)	Automatische Wiedergabe	Avira Free Antivirus	
Senutzerkonten	RitLocker-Laufwerkverschlüsselung	Senter für erleichterte Bedienung	🔐 Datum und Uhrzeit	
E-Mail (32-Bit)	Energieoptionen	🔠 Erste Schritte	Tarbverwaltung	
🗾 Flash Player (32-Bit)	Geräte und Drucker	🚔 Geräte-Manager	📢 Heimnetzgruppe	
🔑 Indizierungsoptionen	🛄 Infobereichsymbole	1 Internetoptionen	🛃 Java (32-Bit)	
and Schutz	Leistungsinformationen und -tools	I Maus	📑 Minianwendungen	
Nero BurnRights (32-Bit)	👫 Netzwerk- und Freigabecenter	J Ordneroptionen	Ortungs- und andere Sensoren	
Problembehandlung	Programme und Funktionen	🔊 Region und Sprache	🐻 RemoteApp- und Desktopverbindungen	
💦 Schriftarten	🐌 Sichern und Wiederherstellen	Sound	🖶 Spracherkennung	
🛞 Standardprogramme	() Synchronisierungscenter	I System	🛄 Taskleiste und Startmenü	
Castatur Tastatur	Telefon und Modem	🔯 Verwaltung	🌾 Wartungscenter	
Wiederherstellung	B Windows CardSpace	Windows Defender	🚰 Windows Update	
Windows-Firewall				

2.) Register "Sound" öffnen und auf "Aufnahme" klicken.Das Wireless Mikrofon auswählen und auf "Eigenschaften klicken".

1	Mikrofon High Definition Audio-Gerät Nicht angeschlossen
1	Mikrofon High Definition Audio-Gerät Nicht angeschlossen
2	Eingang High Definition Audio-Gerät Nicht angeschlossen
1	Mikrofon USB-Audiogerät Bereit
1	Mikrofon Wireless Mic #081037756 Standardoerät

3.) In den Reiter "Erweitert" klicken und "2 Kanal ..." auswählen.

Eigenschaften von Mikrofon	×
Allgemein Abhören Pegel Erweitert	
Standardformat Wählen Sie die Abtastrate und die Bittiefe aus, die im gemeinsamen Modus verwendet werden soll.	
2 Kanal, 16 Bit, 44100 Hz (CD-Qualität)	
Exklusiver Modus	
Anwendungen haben alleinige Kontrolle über das	a Gerät
Standards wiederherstellen	
OK Abbrechen	Übernehmen

4.) Im Programm Ultrastar mussen jetzt noch unter "Optionen -> Aufnahme" die beiden Mikrofone aktiviert werden.

Dazu die richtige Soundkarte auswählen und bei Kanal1 "1" und bei Kanal2 "2" auswählen.

<b>TOptionen</b> Mikrofoneinstellungen Aufnahmeoptionen	ultrasta Version 11
Soundkarte	Mikrofon (Wireless Mic #081037 >
Eingang	[Default]
Kanal1	Au 1 2 3 4 5 6
Kanal2	Aus 1 2 3 4 5 6
zurück	
	Navigieren 🗔 zurück
the second s	

Viel Spaß mit Ultrastar am PC und den beiden PS3 Singstar Mikrofonen.